

COMFORT IP: stikkontakt / repeater

Den kompakte COMFORT IP stikkontakt / repeater gør det muligt at tænde og slukke forbundne enheder. Enheden kan også bruges som repeater og sender derved signal videre til andre enheder. Enheden kan bruges som både stikkontakt og repeater på samme tid.



1.1 Produktkarakteristika

- Gør det muligt at tænde og slukke forbundne enheder
- Ved forbindelse til COMFORT IP temperatur- og fugtighedssensor kan temperaturen reguleres.
- Nem og hurtig installation uden brug af værktøj
- Manuel drift: forbundne enheder kan tændes og slukkes direkte på stikkontakten
- Lavt standby-energiforbrug
- Takket være det kompakte design blokerer COMFORT IP stikkontakt / repeater ikke andre stikkontakter.

1.2 Indhold

- COMFORT IP stikkontakt / repeater
- Manual

2 Tekniske data

Spænding	230 V/50 Hz
Energiforbrug	max. 16 A
Energiforbrug ved standby	< 0.3 W
Max. spænding	3680 W
Belastning	Resistiv belastning
Beskyttelse	IP20
Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
Dimensioner (B x H x D)	70 x 70 x 39 mm Ikke inklusiv stik
Vægt	154 g
Radiofrekvens	868.3 MHz/869.525 MHz
Typiske radio-rækkevidde	400 m
Emballagedimensioner	122 x 112 x 97 mm